

NP88



Liten och robust numerisk mottagare med stark bakgrundsbelysning. Toppdisplayen gör det lätt att läsa meddelanden även om mottagaren sitter i bröstfickan eller i bältet.

Funktioner

- Kan spara upp till 16 meddelanden varav 8 kan låsas. Varje meddelande rymmer upp till 20st siffror.
- Batteriback-up vilket gör att meddelanden och övriga inställningar finns kvar i mottagaren även efter batteribytet.
- Fyra olika larmsätt; signal, kort pip, vibrator eller helt tyst.
- Fem olika signaler/melodier.
- Valmöjlighet att radera alla eller enskilda meddelanden.
- Tid och datum visas i displayen i standbyläge, inbyggt alarm.
- Indikerar vid: Oläst meddelande, låg batterinivå, dålig täckning, dubblerat meddelande

Användningsområden

- Sjukhus
- Räddningstjänst
- Jour- och larmverksamhet

Storlek	64 x 45 x 17mm
Vikt	60 g (med batteri)
RIC:ar	2 st
Minne	16 meddelanden
Batterityp	1,5V AAA
Standby tid	Ca 600h
Tecken/rader	12 x 1 (20 tecken per meddelande)
Larmsätt/signaler	4/5st
Signalvolym	78dB @ 30 cm
Frekvens	Frekvens 2 (161,4375 MHz)
Tillbehör	Bältesclips, säkerhetskedja, batterier

Ring 08-601 66 66 eller besök www.minicall.se för mer information